

RÄKNA UT FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONSNUMRETS / PERSONBETECKNINGENS KONTROLLTECKEN

FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONSNUMMER (FO-NUMMER)

FO-numret består av en identifierande del och ett kontrolltecken i denna ordning. Den identifierande delen består av ett sju­siffrigt ordningsnummer.

FO-numrets form är **NNNNNNN-T**, där **NNNNNNN** är ordningsnumret och T kontrolltecknet. Kontrolltecknet räknas ut enligt följande:

1. Börja från höger. Multiplicera identifikationsdelens

första	siffra	med	2
andra	"	"	4
tredje	"	"	8
fjärde	"	"	5
femte	"	"	10
sjätte	"	"	9
sjunde	"	"	7

2. Räkna ihop produkterna.

3. Dividera summan med 11.

4. Kontrolltecknet blir

0, om divisionens rest är lika med 0

Resten subtraheras från 11, om resten är större än 1

Om resten är 1, kan ett sådant FO-nummer inte tas i bruk.

Av redovisningsställets nummer kan man kontrollera vad som är kontrolltecknet i den huvudsakliga redovisarens FO-nummer (åttonde tecknet från vänster).

PERSONBETECKNING

Personbeteckning beviljas av Befolkningsregistercentralen. Personbeteckningen består av födelsetidsanteckning, identifikationsnummer och kontrolltecken.

Födelsetid

skiljetecken

individualiseringsnummer

kontrolltecken

131052-308T

Födelsetid

Födelsetiden anges med sex siffror, av vilka den första och andra avser dagen, den tredje och fjärde månaden, den femte årtiondet och sjätte året.

Skiljetecken

Som skiljetecken används + (plus) hos personer som är födda på 1800-talet, - (minus) hos personer födda på 1900-talet och A (stort A) hos personer födda på 2000-talet.

Individualiseringsnummer

Individualiseringsnummer används för att åtskilja de personer som har samma födelsedag. Individualiseringsnumret är ett tresiffrigt tal; hos män udda och hos kvinnor jämna.

Kontrolltecken

Kontrolltecknet kan vara ett nummer eller en bokstav. Kontrolltecknet får du genom att det niosiffriga talet som består av födelsetiden och identifikationsnumret divideras med 31, varefter kontrolltecknet bestäms enligt resten:

Rest	Kontroll- tecken	Rest	Kontroll- tecken	Rest	Kontroll- tecken
0	0	11	B	21	N
1	1	12	C	22	P
2	2	13	D	23	R
3	3	14	E	24	S
4	4	15	F	25	T
5	5	16	H	26	U
6	6	17	J	27	V
7	7	18	K	28	W
8	8	19	L	29	X
9	9	20	M	30	Y
10	A				

Jämför det uträknade kontrolltecknet med personbeteckningens kontrolltecken.

I specifikationsposterna ska FO-numren och personbeteckningarna anges försedda med skiljetecknet.